

Leverantör

Tillverkare MULTITECH	Modell RouteFinder SOHO RF820	Teknisk kontakt Ulf Sahlin ulf.sahlin@fedlogin.com
---------------------------------	----------------------------------	---

Konfiguration

Följande konfigurationsguide är tagen från *MultiTech RouteFinder SOHO Security Appliance User Guide*, sid 66.

Konfigurationsguiden aktiverar autentisering via engångskoder (mha RADIUS) för en specifik användare.

1. **Säkerhetskopiera** nuvarande brandväggskonfiguration!
2. Gå till **Network & Services > Network Configuration** och skapa ett nytt PPTP-nätverk:

Namn: FEDLOGIN PPTP
IP Adress: SE SEPARAT DOKUMENTATION
Subnet Mask: SE SEPARAT DOKUMENTATION

Klicka på **Add**.

3. Gå till **VPN > PPTP** och konfigurera RADIUS:

PPTP Settings

PPTP Status
Encryption Strength: 40,56,128
Select Remote Address: FEDLOGIN PPTP

User Authentication

Authentication Type: Radius
RADIUS Server Address: SERVICE.FEDLOGIN.NET (alt: 213.132.98.162)
RADIUS Server Secret: SE SEPARAT DOKUMENTATION FRÅN FEDLOGIN

Klicka på **Save**

4. Högerklicka på din **Gateway** och välj alternativet **Edit > Authentication**.
5. Skapa en ny **användargrupp** genom alternativet **Manage > Users & Administrators > New > User Group**

Namn: FEDLOGIN USERS

6. Skapa en ny användare (**User Profile**) och aktivera RADIUS-autentisering för denna:

Under fliken **General**: Sätt login-namnet till det namn som konfigurerats i Fedlogins webbadmin

Under fliken **Personal**: Justera **Expiration Date**

Under fliken **Authentication**: Välj **RADIUS**

Under fliken **Groups**: Välj RADIUS-gruppen (**FEDLOGIN USERS**)

I övrigt, se dokumentation från CheckPoint för hur RADIUS aktiveras på flera Användargrupper och/eller Användare.